

Netzwerkschrank 10" Wandgehäuse 6-12 HE

Montiert · Glastür abschließbar · Tiefe 300 mm · Traglast 30 kg

Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.

Hersteller

HB-DIGITAL GmbH

Wahlerstraße 16, 40472 Düsseldorf

Kontakt

info@hb-digital.de

+49 (0) 211 54 555 777

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wandschrank zur sicheren Unterbringung von 10"-Netzwerk- und IT-Geräten (Patchpanel, Switch, Router) in trockenen Innenräumen. Lieferung fertig montiert. Einbautiefe für Geräte max. 240 mm.

⚠ Sicherheitshinweise

- **Traglast max. 30 kg nicht überschreiten – nur an einer ausreichend tragfähigen Wand befestigen.**
- Schrauben und Dübel passend zu Wand und Gesamtgewicht wählen; Schrank zu zweit einhängen.
- Vor dem Bohren auf verdeckte Strom- und Wasserleitungen prüfen.
- Glastür vorsichtig handhaben; bei Bruch nicht mehr verwenden.
- Bei Geräten mit Netzspannung Schrank nach örtlichen Vorschriften erden (Elektrofachkraft).
- Lüftungsöffnungen frei halten; Lüfter ist nicht enthalten.
- Kleinteile und Schlüssel von Kindern fernhalten.

Aufbau



- Glastür, abschließbar, 200°
- 10"-Profilschienen vorn
- Käfigmuttern und Schrauben
- Kabeleinführung Dach/Boden
- Lüftungsschlitze im Dach

Wandmontage

- 1 Löcher mit Wasserwaage anzeichnen: horizontal 221,5 mm, vertikal je Größe (siehe Technische Daten); obere Löcher 27 mm unter der Oberkante.
- 2 Löcher bohren, Dübel setzen, obere Schrauben eindrehen – Kopf ca. 5 mm überstehen lassen.
- 3 Tür öffnen, Schrank zu zweit über die Schlüssellöcher einhängen, untere Schrauben eindrehen, alle festziehen.
- 4 Geräte mit den beiliegenden Käfigmuttern und Schrauben an den Profilschienen befestigen, schwere unten.
- 5 Kabel durch Dach oder Boden einführen, Tür schließen und abschließen.

Wandschrauben und Dübel sind nicht enthalten: Schaft max. 6 mm, Kopf 8-14 mm (Schlüssellöcher Ø 15 / Ø 7 mm).

Hinweise

- Einbautiefe der Geräte max. 240 mm beachten.
- Geräte gleichmäßig verteilen; Gesamtlast inkl. Geräte max. 30 kg.
- Kabel über die Bürstenleiste im Dach bzw. die Öffnung im Boden einführen.
- Für Wärme abgebende Geräte Lüfter nachrüsten.
- Schutzart IP20: nur in trockenen, staubarmen Räumen verwenden.

Pflege

Mit feuchtem Tuch reinigen, keine scheuernden Mittel. Lüftungsöffnungen staubfrei halten. Schlüssel sicher aufbewahren.

Entsorgung

Kein Elektrogerät. Stahlblech und Glas getrennt über den Wertstoffhof entsorgen.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques

Bauform / Type	10", Wandmontage, montiert
6 HE (H/B/T) / 6U (H/W/D)	330 × 312 × 300 mm
9 HE (H/B/T) / 9U (H/W/D)	464 × 312 × 300 mm
12 HE (H/B/T) / 12U (H/W/D)	592 × 312 × 300 mm
Bohrbild horizontal / Drilling horiz.	221,5 mm
Bohrbild vertikal / Drilling vert.	6 HE 223 · 9 HE 357 · 12 HE 485 mm

Einbautiefe / Mounting depth / Prof. utile	max. 240 mm
Traglast / Load / Charge	30 kg
Tür / Door / Porte	Glas, abschließbar, 200°
Schutzart / Protection	IP20
Material / Material / Matériau	Stahlblech 1,2 mm, pulverbesch.
Farbe / Colour / Couleur	RAL 9005 schwarz, RAL 7035 grau

EN Instructions for use

10" wall-mounted network cabinet 6–12U, assembled, lockable glass door

Intended use

Wall cabinet for 10" network and IT equipment in dry indoor rooms. Supplied assembled; equipment depth max. 240 mm.

Safety

- **Max. load 30 kg – mount only on a wall strong enough to carry it.**
- Choose screws and plugs for the wall and total weight; hang with two people.
- Check for hidden cables and pipes before drilling.
- Handle the glass door with care; do not use if broken.
- With mains-powered devices, earth the cabinet according to local rules (electrician).

Wall mounting

Mark the holes with a spirit level: 221.5 mm horizontally, vertical spacing per size (see technical data), top holes 27 mm below the top edge. Wall screws and plugs are not included; keyholes Ø 15 / Ø 7 mm: screw shank max. 6 mm, head 8–14 mm. Hang the cabinet on the upper screws, insert the lower screws and tighten all four. Fix devices with the supplied cage nuts and screws.

Disposal

Not an electrical device – separate steel and glass at a recycling centre.

FR Mode d'emploi

Coffret réseau mural 10" 6–12U, monté, porte vitrée verrouillable

Utilisation prévue

Coffret mural pour équipements réseau et informatiques 10" en intérieur sec. Livré monté ; profondeur utile max. 240 mm.

Sécurité

- **Charge max. 30 kg – fixer uniquement sur un mur suffisamment porteur.**
- Choisir vis et chevilles selon le mur et le poids total ; accrocher à deux.
- Vérifier l'absence de câbles et conduites cachés avant de percer.
- Manipuler la porte vitrée avec précaution ; ne plus l'utiliser si elle est cassée.
- Avec des appareils sur secteur, relier le coffret à la terre selon les règles locales (électricien).

Fixation murale

Tracer les trous au niveau : 221,5 mm à l'horizontale, entraxe vertical selon la taille (voir caractéristiques), trous supérieurs à 27 mm sous le bord. Vis et chevilles murales non fournies ; trous en serrure Ø 15 / Ø 7 mm : vis de tige max. 6 mm, tête 8–14 mm. Accrocher le coffret aux vis supérieures, poser les vis inférieures et serrer les quatre. Fixer les appareils avec les écrous cage et vis fournis.

Élimination

Pas un appareil électrique – trier acier et verre en déchetterie.