

Netzwerkschrank 19" Wandgehäuse 4-12 HE

Unmontiert (Flachpackung) · Glastür abschließbar · Tiefe 400 mm · Traglast 60 kg

Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.

Hersteller

HB-DIGITAL GmbH

Wahlerstraße 16, 40472 Düsseldorf

Kontakt

info@hb-digital.de

+49 (0) 211 54 555 777

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wandschrank zur sicheren Unterbringung von 19"-Netzwerk- und IT-Geräten (Patchpanel, Switch, Router) in trockenen Innenräumen.

Lieferung unmontiert. Einbautiefe für Geräte 170-270 mm.

⚠ Sicherheitshinweise

- **Traglast max. 60 kg nicht überschreiten – nur an einer ausreichend tragfähigen Wand befestigen.**
- Schrauben und Dübel passend zu Wand und Gesamtgewicht wählen; Montage an der Wand zu zweit.
- Glastür vorsichtig handhaben: nicht anstoßen, nicht belasten, bei Bruch nicht mehr verwenden.
- Blechkanten können scharf sein: bei der Montage Handschuhe tragen.
- Bei Geräten mit Netzspannung Schrank nach örtlichen Vorschriften erden (Elektrofachkraft).
- Lüftungsöffnungen frei halten; Lüfter ist nicht enthalten.
- Kleinteile (Schrauben, Stopfen) und Schlüssel von Kindern fernhalten.

Aufbau



- Glastür, abschließbar, 200°
- 19"-Profilschienen vorn und hinten
- Lüftungsschlitze im Dach
- Kabeleinführung Dach und Boden
- Bürstenleiste

Montage

- 1 Seitenteile mit je 2 × M5×10 am unteren Rahmen, Rückwand mit 2 × M4×8 montieren.
- 2 Oberen Rahmen mit je 2 × M5×10 an Rückwand und Seiten befestigen; Bürsteneinführung einsetzen.
- 3 Seiten zwischen Ober- und Unterseite mit je 1 × M4×8 sichern, hinteres Profil mit M5×10 montieren.
- 4 Scharniere auf der gewünschten Anschlagseite an die Glastür schrauben, Gummistopfen in die andere Seite.
- 5 Oberes Scharnier lösen, Tür mit den Stiften einsetzen, Scharnier wieder festziehen.

Die bebilderte Montageanleitung zeigt jeden Schritt.

Wandmontage und Einbau

- Über die 4 Schlüssellöcher der Rückwand waagrecht an die Wand schrauben – Bohrbild je Größe siehe Montageanleitung.
- Geräte gleichmäßig verteilen, schwere Geräte unten einbauen.
- Einbautiefe der Geräte 170-270 mm beachten.
- Kabel durch Dach oder Boden über die Bürstenleiste einführen.
- Schutzart IP20: nur in trockenen, staubarmen Räumen verwenden.

Pflege

Mit feuchtem Tuch reinigen, keine scheuernden Mittel. Lüftungsöffnungen staubfrei halten. Schlüssel sicher aufbewahren.

Entsorgung

Kein Elektrogerät. Stahlblech und Glas getrennt über den Wertstoffhof entsorgen.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques

Bauform / Type	19", Wandmontage	Traglast / Load / Charge	60 kg (alle Größen)
4 HE (H/B/T) / 4U (H/W/D)	240 × 540 × 400 mm	Tür / Door / Porte	Glas, abschließbar, 200°
7 HE (H/B/T) / 7U (H/W/D)	370 × 540 × 400 mm	Schutzart / Protection	IP20
9 HE (H/B/T) / 9U (H/W/D)	460 × 540 × 400 mm	Material / Material / Matériau	Stahlblech 1,2 mm, pulverbesch.
12 HE (H/B/T) / 12U (H/W/D)	595 × 540 × 400 mm	Profilschienen / Rails / Montants	19" vorn + hinten, verzinkt
Einbautiefe / Mounting depth / Prof. utile	170-270 mm	Farbe / Colour / Couleur	RAL 7035 grau, RAL 9005 schwarz

EN Instructions for use

19" wall-mounted network cabinet 4-12U, flat-packed, lockable glass door

Intended use

Wall cabinet for 19" network and IT equipment in dry indoor rooms. Supplied unassembled; equipment depth 170-270 mm.

Safety

- **Max. load 60 kg – mount only on a wall strong enough to carry it.**
- Choose screws and plugs for the wall type and total weight; mount with two people.
- Handle the glass door with care; do not use if broken.
- Sheet-metal edges may be sharp – wear gloves.
- With mains-powered devices, earth the cabinet according to local rules (electrician).

Assembly

Side panels to the lower frame (2 × M5×10 each), rear panel (2 × M4×8), upper frame (2 × M5×10 each), brush entry, side braces (M4×8), rear profile (M5×10). Fit the hinges on the desired side, insert rubber plugs on the other, loosen the upper hinge, insert the door and retighten. Fix the cabinet level to the wall through the four rear keyholes (drilling pattern per size: see assembly instructions).

Disposal

Not an electrical device – separate steel and glass at a recycling centre.

FR Mode d'emploi

Coffret réseau mural 19" 4-12U, livré à plat, porte vitrée verrouillable

Utilisation prévue

Coffret mural pour équipements réseau et informatiques 19" en intérieur sec. Livré non monté ; profondeur utile 170-270 mm.

Sécurité

- **Charge max. 60 kg – fixer uniquement sur un mur suffisamment porteur.**
- Choisir vis et chevilles selon le mur et le poids total ; monter à deux.
- Manipuler la porte vitrée avec précaution ; ne plus l'utiliser si elle est cassée.
- Les bords de la tôle peuvent être coupants – porter des gants.
- Avec des appareils sur secteur, relier le coffret à la terre selon les règles locales (électricien).

Montage

Côtés sur le cadre inférieur (2 × M5×10 chacun), paroi arrière (2 × M4×8), cadre supérieur (2 × M5×10 chacun), entrée à brosse, renforts latéraux (M4×8), montant arrière (M5×10). Poser les charnières du côté souhaité, bouchons en caoutchouc de l'autre côté, desserrer la charnière supérieure, insérer la porte et resserrer. Fixer le coffret de niveau au mur par les quatre trous de la paroi arrière (gabarit de perçage selon la taille : voir notice de montage).

Élimination

Pas un appareil électrique – trier acier et verre en déchetterie.